

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/tuner-dvb-t-blow-4506hd-p-7353.html>

## Tuner DVB-T2 4506HD



Cena	<b>99,90 zł</b>
Dostępność	<b>Trwale niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>of100614</b>
Kod producenta	<b>UDBLOT4606HDTVN</b>
Producent	<b>Blow</b>

### Opis produktu

Tuner bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 z obsługą wysokiej rozdzielczości HD i wbudowanym odtwarzaczem multimedialnym. Spośród innych tego typu produktów urządzenie wyróżnia się wyświetlaczem LCD oraz możliwością sterowania (zmiana kanałów, włączanie/wyłączanie) z przedniego panelu obudowy.

### Specyfikacja techniczna

- Obsługa standardów DVB-T: MPEG-4 (H.264)
- Rozdzielczości: HD 1080p, HD 1080i, HD 720p, ED 576p, SD 576i (PAL), ED 480p, SD 480i
- Funkcje tunera : nagrywanie programów (PVR Full HD), elektroniczny przewodnik po kanałach (EPG), zatrzymywanie i przewijanie obrazu (TimeShift), odtwarzacz multimedialny
- Format dekodowania wideo: MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) MPEG-4 (ISO/IEC 14496) H.264 (ISO/IEC 1449610) 1080i@30fps
- Format dekodowania audio: MPEG-1&MPEG-2 (layer1&layer2), AAC, AAC+, HE-AAC, AC3-3 (Dolby Digital+)
- Obsługa formatów dysków: (FAT16, FAT32, NTFS) max USB slot 500mA
- Odtwarzane formaty wideo : DivX, MKV, MP4, MPG, AVI, H.264, MOV, VOB, 3GP, TRP, TP, TS, M2T, MST2, DVDRip, BDRip itp.
- Odtwarzane formaty audio : MP3, WMA
- Odtwarzane formaty zdjęć : JPG, BMP
- Pasmo odbioru: 170~ 230MHz / 470 - 860MHz
- Poziom sygnału wejściowego: -85~ -20dBm
- Szerokość pasma: 6,7MHz / 8kHz
- Modulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM
- Procesor: Ali3821
- Proporcje obrazu: 4:3, 16:9 z możliwością ręcznej konfiguracji
- Wbudowany dekodery Dolby Digital oraz Dolby Digital Plus (E-AC-3)
- Wyszukiwarka automatyczna oraz manualna
- Wielojęzyczne menu (domyślny polski)
- Ochrona rodzicielska kanałów
- Edycja kanałów (ulubione, przeniesione, usunięte)
- Aktualizacja oprogramowania przez USB
- Obsługiwana pojemność urządzenia USB: 500GB
- Włącznik i przyciski do zmiany kanałów na obudowie
- Złącza: HDMI, SCART, USB, cyfrowe wyjście dźwięku Coaxial, wyjście słuchawkowe, wejście antenowe 75 ohm, wyjście antenowe (przelot) 75 ohm
- Zasilanie : napięcie zasilania: 100 - 240V - 50/60Hz, maksymalny pobór mocy: <5W, pobór mocy w trybie czuwania: <0,5W: 100 - 240V - 50/60Hz
- Akcesoria w zestawie : pilot zdalnego sterowania, baterie AAA (2szt), instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną.

Gwarancja: 24 miesiące

