

Link do produktu: <https://sklepvideo.pl/ekstraktor-hdmi-audio-ae11-p-8166.html>



Ekstraktor audio HDMI + wzmacniacz AE11

Cena	189,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Numer katalogowy	hdmiae11
Kod producenta	HDCEXTR11
Producent	Spacetronek

Opis produktu

Ekstraktor analogowego sygnału audio z HDMI, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy z regulacją głośności

Konwerter z HDMI do HDMI + audio umożliwia **wyodrębnienie dźwięku** ze strumienia HDMI. Na wyjściu mamy analogowe wyjście liniowe na złączach RCA (Cinch) stereo. Cechą wyróżniającą tego modelu jest wbudowany wzmacniacz umożliwiający bezpośrednie **podłączenie słuchawek** do złącza Mini Jack 3,5mm. Głośność na wyjściu słuchawkowym można płynnie regulować przy pomocy potencjometru.



Cechy i funkcje

- Odtwarzanie dźwięku z dekodera TV, odtwarzacza Blu-ray, Media-boxa itp. przy pomocy wzmacniacza wyposażonego w analogowe wejścia typu RCA (Cinch)
- Możliwość korzystania ze słuchawek, gdy telewizor nie posiada wyjścia słuchawkowego
- Słuchanie muzyki (MP3, strumień audio, radio internetowe) bez konieczności włączania TV
- Rozwiązanie problemów z połączeniami sprzętu audio i wideo starszej i nowszej generacji

W zestawie: urządzenie - ekstraktor audio z HDMI i zasilacz sieciowy (złącze miceo USB).



Specyfikacja techniczna

- Wersja HDMI: HDMI 2.0b
- Wersja HDCP: HDCP 2.2
- Rozdzielczość HDMI: 2160p przy 60Hz/1080p przy 50/60Hz/1080i/720p/1576i/480p/480i
- Obsługuje Format kolorów wideo: 24 bity/głęboki kolor 30bit,36bit
- Wyjście Audio: 2x RCA, Jack 3.5mm
- Maksymalna szybkość transmisji: 18 gb/s
- Sygnał TMDS wejścia/wyjścia: 0.5-1.5v p-p(TTL)
- Sygnał wejściowy/wyjściowy DDC: 5v p-p(TTL)
- Kabel wejściowy odległość: <= 7m standardowy kabel HDMI AWG26
- Odległość kabla wyjściowego: <= 8m standardowy kabel HDMI AWG26
- Maksymalny prąd roboczy: 340mA
- Napięcie robocze: DC + 5V
- Zakres temperatury pracy: (od-15 do + 55 ° c)
- Zakres wilgotności roboczej: 5 do 90% RH (bez kondensacji)
- Wymiar: 96x80x3.2mm
- Waga: 144g

