

Przełącznik sygnału HDMI 4x1+audio



Cena	99,90 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Numer katalogowy	ai100443
Producent	Spacetronek

Opis produktu

Switch HDMI 4K, 4x wejście HDMI, 1x wyjście HDMI + wyjście audio

Przełącznik pozwala na podłączenie do 4 różnych źródeł sygnału HDMI (dekodek telewizyjny, odtwarzacz DVD, komputer PC, konsola do gier itp.) do jednego wejścia HDMI w telewizorze. Obsługuje formaty video zapisane w rozdzielczości 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160 (4K) @60Hz oraz jest w pełni kompatybilny z urządzeniami HDCP.

Urządzenie wzmacnia sygnał HDMI umożliwiając jego przesyłanie kablem na większą odległość. Sygnał wejściowy może być wybierany za pomocą przycisku na obudowie lub dołączonego pilota zdalnego sterowania.

Metalowa obudowa zapewnia dobre parametry chłodzenia i zapobiega interferencjom.

Dodatkową funkcją jest wbudowany ekstraktor audio, który umożliwia podłączenie sygnału dźwiękowego do wzmacniacza za pomocą złącza cyfrowego Optical oraz analogowego złącza AUX.



Specyfikacja techniczna

- wersja HDMI: HDMI 2.0, HDCP 2.3
- wzmacniacz video o przepustowości 18GBps
- szerokość pasma: 600 MHz
- obsługa formatu audio: LPCM/DTS/Dolby-AC3
- wejście HDMI: 4x wtyczka HDMI typu żeńskiego 19pin
- wyjście HDMI: 1x wtyczka HDMI typu żeńskiego 19pin
- wyjście audio: cyfrowe optyczne (Toslink), analogowe L/R (minijack 3,5mm)
- obsługiwane rozdzielczości HDMI: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p@60/30/24Hz, 4Kx2K (2160p) @60Hz
- długość kabla na wejściu: do 15m Full HD, do 6m 4K@60Hz (dla kabli AWG26)
- zasilanie: 5V / 0,85A max (zasilacz sieciowy w zestawie)
- pilot zdalnego sterowania w zestawie
- wymiary: 122 x 80 x 19mm
- waga: 170g



